

MT65 Beluga II

Терминал Сбора Данных



Характеристики

◆ Прочная конструкция.

Прочный корпус Белуги II запечатан по стандартам IP65 для защиты от пыли и влаги. Также, устройство выдерживает падение до 1.2м на бетон.

◆ Увеличенный срок службы батареи.

MT65 обеспечивает до 10 часов автономной работы на ходу.

◆ Превосходная производительность чтения штрих-кодов.

Вооруженный технологией пятого поколения UIMG от Newland, MT65 может декодировать загрязненные и морщинистые штрих-коды с легкостью.

◆ Расширенная конфигурация Андроид.

Ценные функции Белуги II, включая защиту приложений и инструментов администрирования, направлены на укрепление безопасности ваших данных.

◆ Функциональные возможности.

MT65 предлагает Bluetooth / Dual Band Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц / 4G / 3G / GPS / Камера для удовлетворения различных потребностей использования.

◆ Аксессуары.

Для вашего удобства, MT65 может быть использован с пистолетной рукояткой и зарядной подставкой.

◆ Выпущенные модели.

MT6550-1W (1D Laser)

MT6550-3W (1D CCD)

MT6550-4W (2D CMOS)



Сценарии использования

Логистика, услуги экспресс-доставки, управление складами, розничные сети, производство, считывание показаний счетчиков электроэнергии, подсчет инвентаря и многие другие.

MT65 Beluga II

Терминал Сбора Данных

Производительность	Процессор	1.3GHz четырехъядерный 64-битный процессор		
	Операционная система	Android 5.1 (64-разрядная версия)		
	Память	1ГБ RAM, 8ГБ ROM		
	Интерфейс	Micro USB 2.0, Поддерживается зарядка аккумулятора через USB		
Физические свойства	Размеры	166(L) × 73(W) × 26(H) мм		
	Вес	330г (включая батарею)		
	Дисплей	4" WVGA (800×480) емкостный сенсорный экран		
	Клавиатура	30 клавиш (включая боковые клавиши) с подсветкой		
	Уведомления	Вибратор, динамик и многоцветные светодиоды		
	Аккумулятор	3,7В, 3700 мАч		
	Ожидаемый срок службы батареи	10 часов		
	Зарядка	4.5-5 часов (зарядка через адаптер переменного тока)		
	Камера	8 мегапикселей, автофокус, светодиодный фонарик		
	GPS	GPS		
	Слот расширения	Micro SD card (макс. 32Гб) слот		
	АС Адаптер	Выход: DC5V, 2.0A Входной сигнал: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Гц		
	Условия эксплуатации	Операционная темп.	-20 °C до 50 °C (-4 °F до 122 °F)	
		Температура хранения	-30 °C до 70 °C (-22 °F до 158 °F)	
Влажность		5% до 95% (без конденсации)		
Статический разряд		± 15 кВ (Выброс воздуха), ± 8 кВ (прямой разряд)		
Тест на падение		1.2м падения на бетон (6 сторон)		
Герметизация		IP65		
Штрих-коды	1D	CCD (≥4мил) Лазер (≥4мил)	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar.	
	2D	CMOS (≥5мил) Лазер	Все основные 1D символы, PDF417, QR Code, Data Matrix, т.д.	
RFID	13.56 МГц RFID	ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693		
Сетевые подключения	WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4ГГц and 5ГГц		
	WWAN RADIO	2G	GSM/GPRS/EDGE: B2, B3, B5, B8 (850/900/1800/1900МГц)	
		3G	WCDMA(B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA(B34, B39)	
		4G	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B3, B7, B20)	
	WPAN RADIO	Bluetooth 4.0 LE		
Аксессуары	Зарядная подставка, аккумулятор, адаптер переменного тока, кабель, ремешок, ремень, пистолетная рукоятка, зарядное устройство.			

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: V2.0

Для получения полного списка всех поддерживаемых символов штрих-кода, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

Newland EMEA
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com

Newland D-A-CH
+49 (0) 294 298 76758
info@newland-id.de

Newland UK
+44 (0) 1442 212 020
sales@newland-id.co.uk

Newland Nordic & Baltic
+46 (0) 708 847 767
nordic@newland-id.com

Newland Ibérica
+34 (0) 93 303 74 66
info@newland-id.es

Newland France
+31 (0) 345 87 00 33
france@newland-id.com

Newland Middle East
+31 (0) 345 87 00 33
middleeast@newland-id.com

Newland South Africa
+27 (0) 11 553 8010
info@newland-id.co.za

Newland Italy
+39 (0) 342 056 2227
italy@newland-id.com

Newland Russia
+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com